Oi Electric

可変抵抗減衰器　AT−50

■ 概　要

本器は周波数帯域DC～3MHz（600Ωの場合はDC～200kHz）で最大減衰量61dBの可変抵抗減衰器です。主として搬送周波数範囲の通信機器の調整試験および保守用として使用できます。また携帯に便利なので、屋外にて路線測定、無人端局の調整、試験等にも使用できます。

■ 規　格

減　衰　量	10dB×5 ステップ 1dB×10 ステップ 0.1dB×10 ステップ
最大減衰量	61dB
インピーダンス	600Ω平衡　75Ω不平衡
使用帯域	600Ω ： DC～200kHz 75Ω ： DC～3MHz
最大入力レベル	+20dBm
減衰量許容誤差	右表参照
寸法・質量	W76×H150×D55mm （突起物を含まず）1kg 以下

減衰量許容誤差

インピーダンス：600Ω

減衰量 ＼ 周波数	50kHz 未満	50～150kHz	150～200kHz
5dB 以下	±0.05dB	±0.1dB	±0.3dB
5.1～40dB	±0.1dB	±0.2dB	±0.5dB
40.1～61dB	±0.2dB	±0.5dB	±1.0dB

インピーダンス：75Ω

減衰量 ＼ 周波数	500kHz 未満	0.5～3MHz
5dB 以下	±0.05dB	±0.1dB
5.1～40dB	±0.1dB	±0.2dB
40.1～61dB	±0.2dB	±0.5dB

■ 付属品

測定コード　PWT−113（M1PS−I214APS 2m）・・・・・1本
ケース　PC−902（ソフトケース）・・・・・・・・・・・・・・・1個
取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

安全に関するご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◎仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

大井電気株式会社

本　社　〒222-0011 横浜市港北区菊名7丁目3番16号
TEL：045-433-3051　FAX：045-401-2194　E-mail：keisoku@ooi.co.jp
計測器営業担当　〒222-0011 横浜市港北区菊名7丁目3番16号 日本テクニカル・サービス（株）内
TEL：045(438)3008　FAX：045(401)8284
北海道支社　〒060-0041 札幌市中央区大通東4丁目4番18号(FJ-1st.BLD 2F) TEL：011(222)7395(代) FAX：011(271)1560
東北支社　〒981-3206 仙台市泉区明通3丁目12番2号　TEL：022(377)1721(代) FAX：022(377)1726
中部支社　〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞2丁目4番17号（名伸ビル）　TEL：052(882)4651(代) FAX：052(882)4652
大阪支社　〒564-0063 吹田市江坂町1丁目21番39号（土泰第1ビル203号）　TEL：06(6388)6001(代) FAX：06(6388)6502
広島支社　〒730-0036 広島市中区袋町5番5号（マキデザインビル4F）　TEL：082(241)8680(代) FAX：082(241)8283
九州支社　〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目8番25号（ニッコービル6F）　TEL：092(731)2201(代) FAX：092(731)2238

お問い合わせは